



光衰减仪

描述

光衰减仪采用高精度控制组件，结合自主开发的嵌入式数据处理平台，可在单模提供最大40dB的光功率衰减，集成的光功率检测功能，可实现显示输入和输出光功率。

应用

- 高速光收发模块测试
- 光有源器件生产测试
- 实验室及科研

主要特点

- 程衰减精度 $< 0.1\text{dB}$
- 衰减重复性 $< 0.1\text{dB}$
- 多种远程控制接口

产品图片





规格参数

参数	指标
光纤类型	9/125 μ m
波长范围	1250~1700nm
衰减范围	0~40dB
插入损耗	\leq 1.3dB
准确度	< 0.1dB
通道个数	8
设置分辨率	0.1dB
重复性	< 0.1dB
光纤接口	FC/APC或FC/UPC
通信接口	USB/LAN
工作温度	0~+50 $^{\circ}$ C
存储温度	-20~+70 $^{\circ}$ C
相对湿度	< 95% (非结霜)
电源	AC 90~250V, 50~60Hz, 35W
外型尺寸	410 \times 346 \times 133mm

订购信息

XCE-VOAS-8-P/S-FA			
类型	通道	可选功能	连接头
VOAS=单模衰减仪	8=8CH	P/S=恒功率控制与关断	FA=FC/APC